Promjena IP adrese za CROPOS

TopSURV





Za promjenu IP adrese u MAGNET Fieldu potrebno je u glavnom izborniku softwarea pritisnuti na ikonu **Konfiguriraj** i zatim **Mjerenje**.



Nakon toga biramo tipku Uredi ispod CROPOS konfiguracije.

Odaber kreiraj	Mjerenje konfig Ti konfiguraciju za pos novu konfiguraciju.	✔ X ao ili
-GPS+	konfig HiperII_CROPOS	▼
-Optika Ime	- konfig <zadano></zadano>	•





Otvara se konfiguracija mjerenja. Pritišćemo tipku **Sljed>>** tako dugo dok ne dođemo do izbornika **Internet adresa**.

🧭 Mjere	nje 🖌 🗙	🧭 Rover prijamnik 🛛 😽
Ime Tip Korekcije	HiperII_CROPOS RTK mreza VRS	Model <u>P</u> rijamnika <mark>Hiper II v Elevacijska mask 10 deg</mark>
Post Pro P	cessing	Protokol NTRIP Antena Hiper II Ant H 2.000 m Vertikalna
	Sljed >>	<u>Periferija</u> << <u>N</u> atrag <u>S</u> ljed >>
Konfig	: Veza mode 🗹 💢	房 Radio rovera

🟉 Konfig: Ve	eza mode 🗹 💢	💋 Ra	dio rovera		×
	Drijomnik	Radio me	odem		
Modem veza		Interni G	PRS		•
		_⊢ Port spo	jen sa modemom-		
		Port	С		-
		Baud	115200		•
		Podaci	8		▼
		Paritet	Nista		•
		Stop	1		•
				adana	
<	<< <u>Natrag</u> <u>Sljed >></u>		<< <u>N</u> atrag	<u>S</u> ljed >	>>



👉 Konfig: Internet m 🧹 💢				
-Internet Info				
Adresa:	195.29.118.122:2101			
Ime:				
Dodaj novi Update				
Lista adresa:				
195.29.118.122:2101				
<u>B</u> risi	Koristi <u>G</u> PU:			
	<< <u>N</u> atrag <u>S</u> ljed >>			

U ovom izborniku je potrebno ukloniti staru IP adresu i dodati novu. Pritisnemo tipku **Brisi**. Kada se **Lista adresa** ispraznila, u polje **Adresa** upisujemo novu adresu:

195.29.198.194/2101

Pritisnemo tipku **Dodaj novi** i tada se ta adresa dodaje u donji dio ekrana u prozoru **Lista adresa**.

Nakon toga pritisnemo tipku **Sljed>>** i provjerimo da li su **Korisničko ime i Lozinka** upisane. Ako su polja prazna, upišite ih i pritisnite zelenu kvačicu. IP adresa je ovim putem promijenjena.

